

## KARTA KATALOGOWA MIERNIKÓW M890xx

<b>Funkcja parametr</b>	<b>M 890 C+</b>	<b>M 890 D</b>	<b>M 890 F</b>	<b>M 890 G</b>
Pomiar napięcia stałego	0-1000V w pięciu zakresach	0-1000V w pięciu zakresach	0-1000V w pięciu zakresach	0-1000V w pięciu zakresach
Pomiar napięcia zmiennego	0-750V w czterech zakresach	0-750V w pięciu zakresach	0-750V w czterech zakresach	0-750V w czterech zakresach
Pomiar prądu stałego	0-20A w czterech zakresach	0-20A w sześciu zakresach	0-20A w czterech zakresach	0-20A w czterech zakresach
Pomiar prądu zmiennego	0-20A w dwóch zakresach	0-20A w trzech zakresach	0-20A w dwóch zakresach	0-20A w dwóch zakresach
Pomiar rezystancji	0-200MΩ w siedmiu zakresach	0-200MΩ w siedmiu zakresach	0-200MΩ w sześciu zakresach	0-200MΩ w siedmiu zakresach
Pomiar pojemności	0-20μF w pięciu zakresach	-	0-20μF w pięciu zakresach	0-20μF w pięciu zakresach
Pomiar częstotliwości	-	-	20kHz	20kHz
Pomiar temperatury	-40°C-1000°C	-	-	-40°C-1000°C
Testowanie diod	TAK	TAK	TAK	TAK
Akustyczny tester ciągłości	TAK	TAK	TAK	TAK
Pomiar hFE tranzystorów	TAK	TAK	TAK	TAK
Wymiary wyświetlacza	26 x 61 mm	26 x 61 mm	26 x 61 mm	26 x 61 mm
Wymiary miernika	175 x 88 x 40 mm			
Podstawowa dokładność	± (0,5% + 1 cyfra)			